

## 音视频兼鼠标矩阵切换器 BSR-1644EK

### 【产品类型】

音视频兼鼠标矩阵切换器 BSR-1644EK

### 产品概述

16 路音视频，兼 8 路 USE 鼠标，矩阵切换器 BSR-1644EK，以下简称为 1644EK

1644EK 作为标准型音视频矩阵切换控制器，同时兼具 8 路 USB 鼠标切换控制，除具备矩阵切换云台控制功能外，还具备数字录像机切换控制功能。1644EK 可以实现 16 路音视频矩阵功能：视频 16 入 4 出，音频 16 入 4 出，报警 16 路 4 出；实现 8 路 USB 鼠标矩阵功能：USE 鼠标 8 入 1 出；1 路 RS-232 接口、2 路 RS-485 接口，1 路键盘专用接口，可连接 BSR-K01 控制键盘，集成面板键盘，具备矩阵/录像机/云台控制功能。

### 主要功能特性

- 1、可控制前端摄像机和云台数量：直接输入 16 个，通过录像机扩展到 256 个
- 2、前端音频输入：直接输入 16 路，通过录像机扩展到 256 路
- 3、实现 16 切 4 的音视频矩阵切换功能
- 4、实现 8 切 1 的 USB 鼠标矩阵切换功能
- 5、具有手动切换、自动切换、录像机控制、云台控制功能
- 6、16 路报警输入、4 路报警输出
- 7、报警联动、布撤防功能
- 8、采用 RS-485 接口，用于和视频服务器、录像机及云台通讯
- 9、可控制数字硬盘录像机数量：1-16 台
- 10、可控制数字硬盘录像机类型：1 路、2 路、3 路、4 路、8 路、16 路
- 11、可接主控键盘：1 个，监视器数量：4 台
- 12、可接 USB 接口 DVR：8 台，USB 鼠标：1 个
- 13、可编程自动切换：4 个独立监视器切换序列，自动切换时间 1-255 秒可调

**【规格参数指标】**

规格/型号	BSR-1644EK
视频	
信号	PAL/NTSC 黑白和彩色复合视频信号，制式自动识别
输入	16 路视频输入
输出	4 路视频输出
接口	BNC
音频	
输入	16 路音频输入
输出	4 路音频输出
接口	BNC
鼠标	
输入	8 路，连接 DVR USB 接口
输出	1 路，连接鼠标
接口	USB
报警	
输入	16 路报警输入
输出	4 路报警（继电器）输出
通讯接口	
RS-232	1 个，可做透明串口。
RS-485	3 个，其中 1 个作为专用键盘接口
电气特性	
电源	AC 110V/220V；50Hz/60Hz 自适应
功耗	10W
整机尺寸	

	440mm(长)*88mm(高)*338mm(深)
使用环境	
温度	-10℃~+50℃
湿度	小于 90% ，无凝结
安装方式	
	机架安装，台式安装
重量	
	约 5-7kg

**【产品图片】**



**【应用环境】**

适用于中小型音视频数字视频监控系统，多路视音频需要切换输出显示的环境。另外特别适用于需要使用鼠标分别控制多台 DVR 设备的环境