

控制键盘 BSR-K01

【产品概述】

产品类型

多功能控制键盘 BSR-K01

产品概述

多功能控制键盘 BSR-K01，以下简称为 K01。

BSR-K01 作为数字录像机/矩阵集中控制键盘。可代替录像机前面板，实现全部的录像机控制功能。适用于蓝色星际全系列数字硬盘录像机，还可控制 1644E/EN 等网络音视频矩阵服务器以及云台和快球等。

主要功能特性

- 1、 BSR 系列矩阵设备的集中控制
- 2、 BSR 系列录像机集中控制
- 3、 普通云台控制
- 4、 智能快速球控制
- 5、 最多控制 255 台录像机
- 6、 最多可控制 4 台 BSR-1644E/EN 矩阵主机
- 7、 最多切换摄像机 255×16 台
- 8、 最多可控制 256 个普通云台或智能快球
- 9、 最多 16 台监视器切换
- 10、 时间设定
- 11、 控制多台录像机画面同时切换到多台监视器
- 12、 自动在监视器上切换所有录像机输出的图像
- 13、 液晶显示屏可直观的显示当前控制设备如：矩阵、录像机、云台、摄像机、监视器等
状态信息
- 14、 支持口令输入

【规格参数指标】

接 口	5路RS-485接口
按 键	常开触点型
摇 杆	3维摇杆，自动回零
输入电压	9-12VDC
额定功率	9W
温 度	-7° ~ 49° C
湿 度	小于90% ，无凝结
尺 寸	338mm（长）× 63 mm（高）x 168 mm（深）
重 量	1.5kg

【产品图片】





【应用环境】

适用于蓝色星际全系列数字硬盘录像机，还可控制 BSR-1644E/EN 等网络音视频矩阵服务器以及云台和快球等。